

Vigtigt-arkiv med vejledning i installation og fjernelse af PPD-arkiv

Dette vigtigt-arkiv indeholder vejledning i installation og fjernelse af PPD-arkivet på følgende operativsystemer:

- Macintosh 9.x
- Macintosh OS X 10.3

Installation af PPD-arkivet på Macintosh 9.x

Denne sektion indeholder vejledning i installation af Network Imaging System™ PPD-arkivet på et Macintosh 9.x-system.

I denne fremgangsmåde forudsættes følgende:

- Apple LaserWriter-printerdriver version 8.7.1 eller nyere.
- Programmet Stuffit er installeret på systemet.
- Ingen printer er installeret ved brug af en ældre version af PPD.
- Hverken hjælpeprogrammet Printerinstallation eller Print Center kører i øjeblikket.

BEMÆRK! Hvis du har en nyere version af Apple LaserWriter-printerdriveren, kan fremgangsmåden være lidt anderledes.

Sådan installerer du PPD-arkivet på en Macintosh:

1. Luk alle åbne programmer.
2. Hvis du bruger cd'en Printer Drivers, PPD Files, and Print File Downloader Software CD til at installere PPD-arkivet, skal du åbne ReadMe.html og følge vejledningen.
3. Hvis du ikke bruger en cd, skal du hente.sit-arkivet og arkivere det i en mappe på harddisken.
4. Naviger til den mappe, hvor du har arkiveret arkivet PPDMX9_*.sit.
5. Dekomprimer det komprimerede arkiv.
PPD-symbolet vises i den mappe, hvor du har arkiveret arkivet PPDMX9_*.sit.
6. Kopier PPD-symbolet til biblioteket Systemmappe/Udvidelser/Printerbeskrivelser.

BEMÆRK! Der vises muligvis et vindue, hvor du bliver spurgt, om du vil overskrive det eksisterende PPD-arkiv. Klik på OK for at overskrive det eksisterende PPD-arkiv.

7. Klik på Apple-symbolet.
8. Vælg Vælger i rullegardinmenuen.
Vinduet Vælger vises.
9. Vælg LaserWriter 8.7.1-symbolet.
10. Vælg den korrekte AppleTalk-zone på listen AppleTalk Zones.
11. Vælg dit Network Imaging System™ på listen Vælg en PostScript-printer.
12. Klik på Indstilling.
13. Klik på Vælg PPD.
Vinduet Åbn vises.
14. Naviger til biblioteket Systemmappe/Udvidelser/Printerbeskrivelser.
15. Marker PPD-arkivet.
16. Klik på Åbn.

17. Klik på Konfigurer.
Vinduet Konfigurer vises.
18. Klik på OK.
19. Klik på OK.
20. Luk Vælger.
PPD-arkivet er klar til brug.

Installation af PPD-arkivet på Macintosh OS X 10.3

Denne sektion indeholder vejledning i installation af Network Imaging System™ PPD-arkivet på et Macintosh OS X-system.

I denne fremgangsmåde forudsættes følgende:

- Programmet StuffIt er installeret på systemet.
- Ingen printer er installeret ved brug af en ældre version af PPD.
- Hverken hjælpeprogrammet Printerinstallation eller Print Center kører i øjeblikket.

Sådan installerer du PPD-arkivet på en Macintosh:

1. Luk alle åbne programmer.
2. Hvis du bruger cd'en Printer Drivers, PPD Files, and Print File Downloader Software CD til at installere PPD-arkivet, skal du åbne ReadMe.html og følge vejledningen.
3. Hvis du ikke bruger en cd, skal du hente.sit-arkivet og arkivere det i en mappe på harddisken.
4. Naviger til den mappe, hvor du har arkiveret arkivet PPDMX9_*.sit.
5. Dekomprimer det komprimerede arkiv.
PPD-symbolet vises i den mappe, hvor du har arkiveret arkivet PPDMX9_*.sit.
6. Kopier PPD-symbolet til biblioteket /Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/da.lproj.

BEMÆRK! Der vises muligvis et vindue, hvor du bliver spurgt, om du vil overskrive det eksisterende PPD-arkiv. Klik på OK for at overskrive det eksisterende PPD-arkiv.

7. Start hjælpeprogrammet Printerinstallation fra mappen Programmer/Hjælpeprogrammer.
8. Klik på "Tilføj".
9. Vælg IP-udskrivning.
10. Indtast printerens IP-adresse.
11. Vælg printermodel på listen Printermodel.
12. Klik på Tilføj.
PPD-arkivet er klar til brug.

Fjernelse og geninstallation af PPD-arkivet på Macintosh 9.x/OS X

På Macintosh 9.x/OS X behøver du ikke at fjerne den gamle version af PPD-arkivet, før du installerer det nye PPD-arkiv. Du kan overskrive den gamle version under installationen af den nye version. Hvis du imidlertid ønsker at fjerne den gamle version først, kan du trække PPD-symbolet på skrivebordet til papirkurvsymbolet. Hvis du redigerer eller kopierer et arkiv til PPD-biblioteket, skal du sørge for, at der ikke i øjeblikket kører en forekomst af hjælpeprogrammet Printerinstallation/Print Center. Det ny eller redigerede PPD-arkiv vises ikke på listen Printermodeller, før hjælpeprogrammet genstartes.